

PRE-AMPLIFICATEUR 4 ZONES (6 Entrées/4 Sorties)



Caractéristiques :

- Inter de sélection de zone (Z1 à Z4) sur chaque canal pour diffusion multiple
- Egaliseur de volume pour chaque canal
- Réglage de volume et vumètre pour chaque sortie
- Inter de surveillance de sortie pour chaque zone
- Carillon et sirène télécommandés par le micro pupitre
- Inter ON/OFF alimentation fantôme sur les entrées microphone
- Bornier d'entrée pour annonces (Inter sélection Link pour annonces sur chaque zone)
- Bornier d'entrée local (Inter sélection Link pour message d'urgence sur chaque zone) (utilisation du signal annonce ou local, interception du signal pour l'unité principale)
- Bornier d'entrée micro pupitre PTT pour annonces d'urgence (prise RJ45) (Inter sélection Link pour chaque zone)
- Prise RJ45 pour télécommande du système :
 - Type : RS-485, distance maxi 1,2 Km
 - Extension : branchement de 32 microphones pupitre
- Circuit détecteur pour réduction de la consommation en mode stand-by ou lorsque l'amplificateur ne reçoit pas de signal

Caractéristiques		MX-604 (code 01152)	
Sensibilité d'entrée/Impédance	MIC/LINE 1-3	-50dBu (2,45mV) 5KΩ symétrique - 10 dBu (245mV) -10 KΩ symétrique	
	LINE / REC IN	- 10 dBu (245mV) -10 KΩ symétrique	
Niveau de sortie / Impédance	ZONE	NOR +4dBu (21,23V)/200 Ω symétrique	
	REC	NOR 0dBu (0,775mV) 10 KΩ symétrique	
Bande passante	20 Hz - 20 000 Hz - 0,5 dB		
Rapport Signal/Bruit	MICRO	>60 dB	
	LINE	>75 dB	
Distorsion harmonique	MICRO	>0,05 %	
	LINE	>0,03 %	
Diaphonie	MICRO	>60 dB	
	LINE	>75 dB	
Consommation 230 V	Puissance nominale	10 W	
	Stand by	1 W	
Impédance de sortie	70V / 81,6 Ω	70V / 40,8 Ω	
	100V / 166,6 Ω	100V / 83,3 Ω	
Alimentation	AC 230V / 50 Hz / DC 24 V		
Dimensions (L x P x h)	483 x 377 x 88 mm (2 U)		
Poids	4 Kg		

VUE ARRIERE

- 1 : Alimentation secteur
- 2 : Alimentation batterie 24 V
- 3 : Sorties
- 4 : Entrée zone
- 5 : Entrée Line
- 6 : Sortie enregistrement
- 7 : Sortie HP de contrôle
- 8 : Entrée MICRO/LIGNE
- 9 : Entrée micro pupitre à télécommande PTT
- 10 : Entrée Tel/Paging
- 11 : Commande Sirène
- 12 : Commande Carillon
- 13 : Emplacement carte RR 400 pour télécommande micro RM 400

SCHEMA

