

NEW

8 Entrées

4 Sorties



Description :

Préamplificateur multi canaux, matrice,
8 entrées (CH) et 4 sorties (ZONES).
Il offre une solution complète pour appels multi zones et systèmes de sélection multi sources.
Il fonctionne sur secteur 230 V – 50/60 Hz ou DC 24 V

Caractéristiques :

- Il est équipé de :
- 4 entrées XLR ou Jack symétrique (CH 1-4)
 - 4 entrées RCA ou Jack (CH 5-8)
 - 4 borniers Euroblock (mute) et 1 bornier Euroblock (mute all)
 - RJ45 pour contrôle du panneau mural **MX-CWP**
 - RJ45 pour contrôle de sélection des zones du micro pupitre **MX-PA04**
 - 1 Entrée DC 24 V sur bornier Euroblock
 - 1 Sortie LINK sur bornier Euroblock
 - Réglage individuel volume par entrées et par zones
 - Réglages :
Face avant : Réglages volumes MIC/LINE (CH 1-4) avec réglages de tonalités et sélecteurs de zones
 4 Réglages volumes (CH 5-8) avec sélecteurs de zones
 4 Niveaux de sorties avec réglages de tonalité et fonction mute
 Niveaux monitor avec sélecteurs de zones et commutateurs FL/AFL
Face arrière : 8 réglages gain pour chaque entrée
 Commutateur talkover pour (CH 1)
 (Talkover activé est prioritaire sur toutes les zones)
 Commutateur Alimentation fantôme (CH 1-4)
 - Protection thermique, surcharge et court-circuit
 - Equerres de fixation 19" 2U intégrées

CARACTERISTIQUES	MX-804
Type	Préamplificateur Multi Canaux - Matrice
Alimentation	AC 230 V – 50/60 Hz DC 24 V
Puissance de sortie	0 dB / 600 Ω symétrique
Entrées/Sensibilité	MIC : 60 dB – 16 dB / 20 KΩ Symétrique LINE : 20 dB + dB / 20 KΩ Symétrique RJ45 : 0 dB / 600 Ω symétrique
Niveau de sortie	0 dB / 600 Ω symétrique
Bande passante	20 Hz – 20 000 Hz (± 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Crosstalk	> 70 dB
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Réglage de tonalité	Entrée : Aigus: 12 kHz/Med: 2,5 kHz/Graves: 80 Hz (+15 dB) Sortie : Aigus: 10 kHz / graves: 100 Hz (+15 dB)
Protection et refroidissement	Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit
Dimensions L x P x h	420 x 320 x 88 mm
Poids	4,5 Kg

Désignation modèle

Préamplificateur Multi Canaux-Matrice.....MX-804
(code 02280)