

Préamplificateur MONO



Description :

Le préamplificateur-mélangeur SPA-4 offre 5 entrées routables sur 4 zones de sortie contrôlables séparément.

Caractéristiques :

Il est équipé de :

- 4 entrées universelles sur prise combo XLR & JACK 6,35 mm, MICRO/LIGNE et alimentation fantôme paramétrable
- 1 entrée AUX RCA
- 1 entrée TEL avec fonction priorité routable par zone

- 4 sorties zones chacune avec vumètre du niveau de sortie et réglage de volume
- 1 sortie Haut-Parleur de contrôle
- 1 sortie casque avec réglage de volume
- Alimentation commutable AC 115/230V et DC 24V
- Dimensions L x P x h : 482 x 310 x 133 mm (3 U)
- Poids : 4,5 Kg

Désignation modèle

Préamplificateur 4 zones **SPA-4**
(code 02042)